

使用说明书

产品介绍

该产品是一款蓝牙5.0双模机械键盘，支持有线和蓝牙两种连接方式，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，内置超薄机械轴体，双层PCB板，蓝牙连接六键无冲，有线连接全键无冲。

包装内容物

- 1. 键盘主体×1
- 2. 使用说明书×1
- 3. 7号电池×2
- 4. 拔键器×1
- 5. USB连接线×1

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次

额定电压/电流:有线 5V=100mA, 蓝牙 3V=50mA

可用配置:US配列

主要功能特点

按键功能说明

按键						
功能	电源	查看电量	静音	音量减	音量加	计算器

指示灯说明

CapsLock指示灯 ScrLk指示灯 状态指示灯

指示灯及释义

操作	指示灯反馈
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭
ScrLk从关闭切换到开启	ScrLk指示灯亮起2秒后熄灭
按下查看电量按键,根据指示灯闪烁方式查看剩余电量	
电量约100-70%	  
电量约70-40%	  
电量约40-10%	  

Fn支持以下组合功能

Fn组合键		功能
Fn +	F1	长按配对/短按切换 到设备1
	F2	长按配对/短按切换 到设备2
	F3	长按配对/短按切换 到设备3
	F4	长按配对/短按切换 到设备4
	F9	播放/暂停
	F10	停止播放
	F11	上一首
	F12	下一首
	L Win	锁定Win
	R Win	解锁Win
	Delete	恢复出厂设置

键盘的连接和使用

蓝牙连接

- 将两节7号电池装入键盘中;
- 把键盘开关拨至蓝牙位置(右侧为蓝牙,左侧为有线);
- 打开需要连接设备的蓝牙开关;
- 设备配对:长按Fn+ (F1-F4其中一个) 3秒,状态指示灯闪烁,在需要连接设备的蓝牙界面中找到ikbc S200,点击配对。状态指示灯长亮3秒后熄灭,代表配对成功;
- 设备切换:短按Fn+ (F1-F4 其中一个) 切换配对设备,状态指示灯长亮3秒熄灭,代表切换成功,否则快闪3秒熄灭;
- 设备回连:当电源从关闭切换到开启状态,键盘将自动回连到最后连接的设备(如果有配对设备),状态指示灯长亮3秒熄灭,代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败,指示灯快闪3秒熄灭。

有线连接

- 键盘开关拨到有线位置;
- 设备和键盘插入数据线后连接成功。

蓝牙切换到有线

- 键盘开关拨到有线位置(蓝牙连接和电池供电会同步断开);
- 设备和键盘插入数据线后连接成功。

有线切换到蓝牙

- 键盘开关拨到蓝牙位置(此时如键盘与设备之间有数据线连接则为有线供电);
- 键盘将自动回连到最后连接的设备(如果有配对设备),状态指示灯长亮3秒熄灭,代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败,指示灯快闪3秒熄灭。

注意事项

1. 键盘对电压电流有额定要求，如接入充电宝等过高电压电流会导致键盘损坏；
1. 键盘配对时间为60秒，60秒内未配对需要重新操作；
2. 键盘如无反应，请检查键盘开关位置、蓝牙连接状态、电池电量等；
3. 蓝牙连接时无操作30分钟后进入休眠，按任意按键唤醒，回连成功后可以使用；
4. 蓝牙连接时开启CapLock持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，指示灯熄灭；
5. 长时间不使用键盘，请把键盘开关拨到有线位置断开电源。

恢复出厂设置

长按Fn+Delete三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

说明书适用于 ikbc S200 蓝牙有线双模

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有



保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打 ikbc 售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：

1. 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2. 任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

ikbc

机械键盘说明书



由扫描宝用户创建 www.ikbc.com.cn