



产品介绍

该产品是一款蓝牙5.0双模机械键盘，支持蓝牙和2.4G两种连接方式，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，内置超薄机械轴体，双层PCB板，支持六键无冲。

包装内容物

1. 键盘主体×1
2. 使用说明书×1
3. 7号电池×2
4. 2.4G接收器×1 (位于键盘背部电池盖下)

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次

额定电压/电流:2.4G 3V==50mA,蓝牙 3V==50mA

可用配置:US配列

主要功能特点

指示灯说明

CapsLock指示灯



ScrLk指示灯



状态指示灯



指示灯及释义

操作	指示灯反馈
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭
ScrLk从关闭切换到开启	ScrLk指示灯亮起2秒后熄灭

Fn支持以下组合功能

Fn	+	Ptrsc	长按配对/短按切换 到设备1(仅限蓝牙连接)
		ScrLk	长按配对/短按切换 到设备2(仅限蓝牙连接)
		Pause	长按配对/短按切换 到设备3(仅限蓝牙连接)
		F5	静音
		F6	音量减
		F7	音量加
		F8	计算器
		F9	播放/暂停
		F10	停止播放
		F11	上一首
		F12	下一首
		L Win	锁定Win
		R Win	解锁Win
		R Ctrl	Menu
		Delete	恢复出厂设置

键盘的连接和使用

蓝牙连接

1. 将两节7号电池装入键盘中；
2. 把键盘开关拨至蓝牙位置（开关显示蓝色为蓝牙，显示绿色为2.4G，中间关闭电源）；
3. 打开需要连接设备的蓝牙开关；
4. 设备配对：长按Fn+(Ptrsc/ScrLk/Pause其中一个)3秒，状态指示灯闪烁，在需要连接设备的蓝牙界面中找到ikbc S200 D4G，点击配对。状态指示灯长亮3秒后熄灭，代表配对成功；
5. 设备切换：短按Fn+(Ptrsc/ScrLk/Pause其中一个)切换配对设备，状态指示灯长亮3秒熄灭，代表切换成功，否则快闪3秒熄灭；
6. 设备回连：当电源从关闭切换到开启状态，键盘将自动回连到最后连接的设备（如果有配对设备），状态指示灯长亮3秒熄灭，代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败，指示灯快闪3秒熄灭。

2.4G连接

1. 键盘开关拨到2.4G位置；
2. 设备插入接收器后连接成功。

蓝牙切换到2.4G

1. 键盘开关拨到2.4G位置；
2. 设备插入接收器后连接成功。

2.4G切换到蓝牙

1. 键盘开关拨到蓝牙位置；
2. 键盘将自动回连到最后连接的设备（如果有配对设备），状态指示灯长亮3秒熄灭，代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败，指示灯快闪3秒熄灭。

注意事项

1. 键盘配对时间为60秒，60秒内未配对需要重新操作；
2. 键盘如无反应，请查检键盘开关位置、蓝牙连接状态、电池电量等；
3. 无操作30分钟后进入休眠，按任意按键唤醒，回连成功后可以使用；
4. 开启CapLock持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入1秒后指示灯熄灭；
5. 长时间不使用键盘，请把键盘开关拨到关闭电源位置断开电源。

恢复出厂设置

长按Fn+Delete三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。



保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

ikbc | GODIVA®



机械键盘说明书

ikbc S系列

www.ikbc.com.cn