



100mm

使用说明书

产品介绍

该产品采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，默认全键无冲。

包装内容物

1. 键盘主体×1

2. 使用说明书×1

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次

可用配置:US配列

电缆线:约1.5米

端口:USB

主要功能特点

灯光说明:

1.Fn+F 打开/关闭背光

2.Fn+G 可在以下灯效中循环调节: 全亮、呼吸、单点亮、跑马灯、繁星、涟漪

指示灯说明

空格左侧: CapsLock指示灯 空格右侧: 独立方向键指示灯

Fn 一般功能说明表					备注
Fn	+	ESC	=	`	改变键值
		1		F1	
		2		F2	
		3		F3	
		4		F4	
		5		F5	
		6		F6	
		7		F7	
		8		F8	
		9		F9	
		0		F10	
		~_		F11	
		=+		F12	
		Backspace		Del	
		I		Ins	
		P		PrtSc	
		[{		ScrLk	
		}]		Pause	
		::		Home	
		“”		PgUp	
		>		End	
		/?		PgDn	
		B		Menu	
		W		↑	
		A		←	
		S		↓	

Fn	+	D	=	→	改变键值
		Y		计算器	
		N		音量减	
		M		音量增	
		,<		静音	
		F		背光开关	
		G		循环调节背光效果	
		H		降低亮度	
		J		增加亮度	
		K		降低频率	
		L		增加频率	
		空格		切换独立方向键	

独立方向键功能说明

功能说明		
按键	功能	指示灯
Fn+空格第1次	打开	亮
Fn+空格第2次	打开	灭
Fn+空格第3次	关闭	灭
按键说明		
右Shift	=	↑
右Win		←
右Fn		↓
右Ctrl		→
右Alt		Fn

注: 当打开独立方向键功能改变了Fn位置, 按改变前后的 Fn键+R键都可以恢复出厂设置

1909649883523235206



100mm

恢复出厂设置

长按Fn+R三秒进入复位, 空格左右指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

合格证

产品名称：机械键盘

型号规格：背光版

生产日期：_____

检 验 员：_____

产 地：中国_____

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任, 我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益, 请妥善保管本服务卡, 请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问, 请咨询当地经销商或拨打 ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定, 以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围:
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

ikbc

机械键盘说明书