

135mm

100mm

使用说明书

产品介绍

该产品是一款蓝牙5.0双模机械键盘，支持有线和蓝牙两种连接方式，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，内置Cherry MX系列轴体，双层PCB板，蓝牙连接六键无冲，有线连接全键无冲。

包装内容物

1. 键盘主体×1

2. 使用说明书×1

3. 7号电池×2

4. 拔键器×1

5. 防尘罩×1

6. USB连接线×1

技术性资料

额定电压/电流:有线 5V==100mA, 蓝牙 3V==50mA

按键使用寿命:单颗按键5000万次

可用配置:US配列

主要功能特点

指示灯说明

87键	CapsLock指示灯	ScrLk指示灯/状态指示灯
108键	NumLock指示灯	CapsLock指示灯 ScrLk指示灯/状态指示灯

指示灯及释义

操作	指示灯反馈
配对/回连	状态指示灯闪烁（红色）60/30秒后熄灭
连接成功	状态指示灯长亮（红色）3秒后熄灭
连接失败	状态指示灯快闪（红色）3秒后熄灭
电量过低	输入时状态指示灯持续（红色）闪烁
NumberLock从关闭切换到开启	NumberLock指示灯亮起（蓝色）2秒后熄灭（仅限108键）
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起（蓝色）2秒后熄灭
ScrLk从关闭切换到开启	ScrLk指示灯亮起（蓝色）2秒后熄灭

注：数据线连接时NumberLock、CapsLock、ScrLk指示灯从关闭切换到开启后常亮

Fn支持以下组合功能			
Fn	+	F1	长按配对/短按切换 到设备1
		F2	长按配对/短按切换 到设备2
		F3	长按配对/短按切换 到设备3
		F4	长按配对/短按切换 到设备4
		F5	静音切换（仅限87键）
		F6	降低音量（仅限87键）
		F7	增大音量（仅限87键）
		F8	计算器（仅限87键）
		F9	播放/暂停
		F10	停止播放
		F11	上一首
		F12	下一首
L Win	锁定Win		
R Win	解锁Win		
Delete	恢复出厂设置		

连接和使用

蓝牙连接

1. 将两节7号电池装入键盘中；

2. 把键盘背部开关拨至蓝牙位置 ；

3. 打开需要连接设备的蓝牙开关；

4. 设备配对：长按Fn+（F1-F4其中一个）3秒，状态指示灯闪烁，在需要连接设备的蓝牙界面中找到ikbc W200/210，点击配对。状态指示灯长亮3秒后熄灭，代表配对成功；

5. 设备切换：短按Fn+（F1-F4 其中一个）切换配对设备，状态指示灯长亮3秒熄灭，代表切换成功，否则快闪3秒熄灭；

6. 设备回连：当电源从关闭切换到开启状态，键盘将自动回连到最后连接的设备（如果有配对设备），状态指示灯长亮3秒熄灭，代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败，指示灯快闪3秒熄灭。

有线连接

1. 键盘开关拨到有线位置 ；

2. 设备和键盘插入数据线后连接成功。

蓝牙切换到有线

1. 键盘开关拨到有线位置 （蓝牙连接和电池供电会同步断开）；

2. 设备和键盘插入数据线后连接成功。

有线切换到蓝牙

1. 键盘开关拨到蓝牙位置 （此时如键盘与设备之间有数据线连接则为有线供电）；

2. 键盘将自动回连到最后连接的设备（如果有配对设备），状态指示灯长亮3秒熄灭，代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败，指示灯快闪3秒熄灭。

135mm

100mm

注意事项

1. 键盘对电压电流有额定要求，如接入充电宝等过高电压电流会导致键盘损坏；

2. 键盘配对时间为60秒，60秒内未配对需要重新操作；

3. 键盘如无反应，请查检键盘开关位置、蓝牙连接状态、电池电量等；

4. 蓝牙连接时无操作30分钟后进入休眠，按任意按键唤醒，回连成功后可以使用；

5. 蓝牙连接时开启CapLock持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，指示灯熄灭；

6.长时间不使用键盘，请把键盘开关拨到有线位置断开电源。

恢复出厂设置

长按Fn+Delete三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

合格证

产品名称：机械键盘

型号规格：多模版

生产日期：_____

检 验 员：_____

产 地：中国_____

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任,我们将竭诚为您提供满意的服务.为了维护您的合法权益,请妥善保管本服务卡,请勿擅自涂改.如需服务或有任何疑问,请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定,以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围:
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

ikbc

机械键盘说明书

6

5

4